

# WiFi设定使用说明书

SoftBank  
FS030W

使用前请务必阅读。

使用前，请务必确认物品是否齐全。



- 合同书
- Wi-Fi路由器
- AC充电插座
- USB线
- 保护包



• 回邮信封

※同时租借充电宝时回邮信封为红色。

※我们将放入租借设备相对应数量的回邮信封。

如若包裹内的物品不齐全，请尽快联系我们。

## 连结方法

1. 长按电源键3秒以上。



按住电源按钮直到屏幕上显示“FUJISOFT”。

2. 在电脑或者手机当中找到连接网络名（SSID）。



接网络名（SSID）以“FS030W...”开头。

3. 在您电脑或者手机上输入密码。



连接成功后，  
即可马上使用网络。

\*最多可同时连接7台设备。

## 连结方法

### ■连接iPhone 或 iPad

1. 点击[设定]。
2. 选择[Wi-Fi]。
3. 开启[Wi-Fi]。
4. 选择『FS030W...』的SSID号码。
5. 输入密码。  
(机子背面记有的Password)
6. 连接完成。

### ■连接Windows 10电脑


1. 单击屏幕右下方任务栏中的操作中心，选择[网络]。
2. 选择SSID号码为『FS030W...』的网络。
3. 将显示用于输入网络安全密钥的屏幕。  
输入密码（机器背面的密码），然后单击[下一步]。
4. 显示共享设置的确认屏幕时，单击[是]。
5. 显示连接完成即可使用。

### ■连接Android

1. 选择无线与网络·进入Wi-Fi设置。
2. 打开[Wi-Fi]。
3. 开启[Wi-Fi]。
4. 选择『601HWA-...』的SSID号码。
5. 输入密码。  
(机体背面记有的Password)
6. 连接完成。

### ■使用USB线连接网络

需要安装设备驱动程序。  
通常在连接时会自动安装，如果没有自动安装，请在电脑上选择[设备和驱动器]并安装程序。



\*请确认背面内容。

## 发生故障时...

请在联系我们之前尝试以下的操作。

### ■无法连接网络

- 请查看Wi-Fi路由器是否已连接电脑等设备。
- 如未连接，请完成Wi-Fi路由器和设备之间的连接。  
建立连接后，显示屏上的连接数显示为“1”。
- Wi-Fi已与设备连接却无法使用网络的情况下，请检查显示屏左上方的电波信号状态。  
如果电波信号不好，请移动至信号良好的位置并尝试再次连接网络。
- 在尝试了以上方式也无法改善的情况下，请重置Wi-Fi路由器（见下文）。

### ■网络中断，通讯速度慢

- 根据时间段不同，会发生连接目的通讯繁忙的情况，请等待一段时间后再尝试连接。
- 超过了规定的使用量时通信速度会变慢。检查菜单图标中的数据使用情况。
- 在尝试了以上方式也无法改善的情况下，请重置Wi-Fi路由器。

### ■无法开机

- 电量消耗完毕。请在至少充电30分钟以后，按电源按钮5秒以上重启Wi-Fi路由器。
- 取下Wi-Fi路由器的电池并重新装上。  
(拆除Wi-Fi路由器的后盖方法，请在下记的重置方法中确认。)

## 重置方法

通过重置的方式，可以恢复到出厂设置状态。  
出现临时故障的情况下也可以通过重置来改善。

1. 通电打开后盖。（向▷方向滑动后盖。）
2. 用尖细物（牙签等）长按Reset旁边的“重置按钮”5秒以上。⇒恢复到出厂设置。

\*虽然屏幕上的数据使用被清除，  
实际数据使用情况不会重置。

重置按钮



## 菜单图标说明



- ① Wi-Fi \*连接数
- ② 蓝牙
- ③ 无线电波信号
- ④ 电池电量显示
- ⑤ 数据通信量

## 流量套餐

### ■超过可使用流量的情况下

由于无法取消速度限制，如若发生速度限制，请等到下个月通信量将会被重置。使用超过规定的通信量不会产生任何的额外收费，请放心使用。

※在通信限制期间若想使用同样的通信速度，请重新订购一个新机器使用，直至下个月通信量被重置。（新订单收取往返邮寄费用）

※不接受因使用超过保证的通信量而缩短租赁期的要求。

如有问题，欢迎您通过以下方式联系我们。

TEL: 03-3525-8265

MAIL: info@zh.wifi-rental-store.jp

営業時間 工作日：9：30-18:30

